

PRODUKTBLAD



Installation och funktion

Den adresserbara brandlarmcentralen Nuria är en modern och funktionell centralapparat som är godkänd enligt EN54-2/4 samt SBSC, Svensk Brand och Säkerhetscertifiering.

Brandlarmcentralen har en mörkgrå metallkapsling och kan monteras utanpåliggande eller infälld. Som tillval finns både ett separat dokumentskåp samt batteriskåp i samma färg och storlek som centralen för ett snyggt och enhetligt intryck.

Kapslingen rymmer 2 st seriekopplade 12V 14Ah batterier och det externa batteriskåpet rymmer upp till 6 st extrabatterier.

Nurias elektronik kan enkelt tas ut ur kapslingen för att förenkla vid installation, kabeldragning eller underhåll. Brandlarmcentralens dörr kan också enkelt monteras bort och sättas tillbaka med hjälp av två spärrar, vilket effektiviserar installationsprocessen.

Konfigurationen görs antingen direkt via panelens 7-tums resistiva pekskärm alternativt via datoranslutning, USB-minne eller nätverksanslutning. Brandförvarstablån är inbyggd i skärmen.

Smarta lösningar med CoreProtocol

Nuria brandlarmcentral är kompatibel med Apollos produkter och protokoll. Det är en av få brandlarmcentraler som är helt kompatibel med Apollos nya CoreProtocol och produktserien Soteria. Fördelen med CoreProtocol är att antalet enheter samt längden på slingan kan utökas. Produkterna inom Soteria är även smartare och mer pålitliga vilket ökar tryggheten och minskar risken för fellarm och driftstörningar i anläggningen.

Vid installation känner Nuria centralapparat automatiskt av vilket protokoll som används och därför är det möjligt att placera enheter med olika protokoll på samma slinga.

Logiska funktioner och händelselista

Nuria har en mycket avancerad konfigurationsmeny för konfiguration av logiska funktioner. Detta gör att centralapparaten kan anpassas till många arbets sätt genom att skapa logiska funktioner som är helt

Nuria går snabbt och enkelt att installera med demonterbar dörr och elektronik. Den har en 7-tums pekskärm och är fullt kompatibel med Apollos produkter och protokoll (XP95/CoreProtocol/Discovery).

Brandlarmcentralen kan monteras infälld eller utanpåliggande och har upp till 32 centraler i ett nätverk.

anpassningsbara av användaren. Centralen har plats för över 10 000 händelser och händelselistan kan exporteras till Micro SD-kort eller USB-minne.

Användningsområde

Nuria brandlarmcentral är framtagen för inomhusinstallationer i små till stora projekt, t ex skolor, industrier, butiker, fängelser, hotell, köpcentrum mm. För de större anläggningarna finns möjlighet att koppla ihop upp till 32 st centralapparater i ett nätverk.

Tekniska data

Brandlarmcentral

Artikelnummer	18-0006-50
Godkännanden	EN-54-2, EN54-4, SBSC
Mått (B x H x D)	436 x 443 x 110 mm (utanpåliggande) 436 x 443 x 28 mm (infälld)
Skärm (B x H)	7" Resistiv pekskärm (800 x 480 px)
Driftspänning	100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 150W
Batterier	2 x 14V seriekopplade i centralapparaten. Upp till 6 x 14V, i 24V par i externt batteriskåp (tillval)
Driftmiljö	Inomhusbruk, temperatur -5 till +45°C
Relativ luftfuktighet	<95%, ej kondenserande
Sektioner	Upp till 120
Slingor	Upp till 4
Enheter	Apollo XP95 / Discovery (upp till 126 enheter per slinga) Apollo CoreProtocol (Soteria), (upp till 254 enheter per slinga)
Reläutgångar	3 x 250VAC 5A
Vikt	6,95 kg (utan batterier)
Färg	Mörkgrå

Tillbehör

Batteri	12 V 14 Ah	18-0007-32
Extra Slingkort		18-0006-55
Batteriskåp	436 x 443 x 110 mm	18-0006-60
Dokumentskåp	436 x 443 x 110 mm	18-0006-65