

ADRESSERBAR DÖRRHÅLLARMAGNET APOLLO XP95

PRODUKTBLAD



Produktegenskaper

- EN 54-17 och EN 54-18 godkänd
- Inbyggd kortslutningsisolator
- Låg strömförbrukning, max 3,7 mA
- Inbyggd knapp för manuell dörrstängning
- Patenterad permanent magnetteknologi
- Dörrar eller områden kan kontrolleras individuellt
- 200 N hållkraft
- Utanpåliggande eller halvinfällt montage
- Golvmontage med standardfäste



Adresserbar funktion

Dörrhållarmagneten har en hållkraft på 200 N. Den adresserbara funktionen möjliggör en avancerad konfiguration med möjlighet att automatiskt stänga enstaka branddörrar eller grupper av branddörrar med signal från kontrollpanelen eller manuellt med hjälp av dedikerad I/O-enhet.

Patenterad magnetteknologi

Den patenterade permanenta magnetteknologin kräver minimal ström (max. 3,7 mA) för att hålla en dörr öppen.

Dörrhållarmagneten har två lysdioder för indikering av *Normal funktion*, *Laddning*, *Utlöst kortslutningsisolator* eller *Fel*.

Lysdiod *Fel* indikerar antingen förlust av protokollkommunikation eller otillräcklig laddningsström på slingan.

Dörrhållarmagneten har en inbyggd knapp för manuell dörrstängning.



För att rikta in magnetens position, montera den svarta gummiringen i ankaret. Se bild ovan.

Apollos adresserbara dörrhållarmagnet är designad för installation direkt på detektorslingan, ingen separat strömmatning behövs.

Dörrhållarmagneten är lämplig för branddörrar som har en hållkraft på max 200 N och använder XP95-protokollet.

Den adresserbara funktionen möjliggör en effektiv utrymning samtidigt som branddörrar stängs i larmade områden.

Installation

Placera dörrhållarmagnet och ankare minst 600 mm från dörrrens gångjärn. Se till att den inbyggda knappen för manuell dörrstängning är lättillgänglig när dörren hålls öppen.

Montera dörrhållarens underdel på väggen. Använd alltid fästen anpassade till underlaget. Kontrollera att de använda fästena är tillräckligt starka för att motstå dörrhållarens kraft. Dörrhållarmagneten är konstruerad för utanpåliggande eller halvinfällt montage.

Adressera dörrhållarmagneten med den inbyggda 7-poliga DIP-omkopplaren. Anslut detektorslingan till dörrhållarmagneten. Vi rekommenderar att använda kabelgenomföringar (20 mm) i tuffa miljöer. Montera dörrhållaren på dess underdel med de medföljande skruvarna och använd ett vridmoment på 0,5 Nm.

Tekniska data

Modell	Apollo XP95 adresserbar dörrhållarmagnet
Dimensioner B x H x D	87,9 x 87,9 x 83,5 mm
Vikt	515 g
Färg	Vit
Artikelnummer	18-0010-85