

PRODUKTBLAD



Brandvarnare ska placeras på varje våningsplan och i varje sovavdelning i ett hus. Varnarna bör kopplas samman så att samtliga varnare ljuder vid brand.

Tidigare har det inneburit långa och besvärliga kabeldragningar. Ofta har det hindrat många från ett bra brandskydd.

Nu finns en enkel och tillförlitlig lösning på problemet – brandvarnaren med radioenhet för trådlös sammankoppling.

Samtliga installerade varnare i huset kommunicerar med varandra. Larmar den ena så larmar den andra.

Sammankopplat för ökad säkerhet

I större hus bör brandvarnare vara av sammankopplingsbart utförande. Aktiveras en brandvarnare sänds en signal till övriga som också ger larm.

Genom koppla samman brandvarnare erhålls tidigare branddetektering och snabbare larm. Det ger ökad säkerhet och kan vara avgörande för att hinna agera i tid om en olycka sker.

Tillförlitlig och stabil funktion

De sammankopplade brandvarnarnas normala räckvidd är ca 100 meter men kan vid gynnsamma omständigheter vara upp till 200 meter. Signalen tränger genom normala väggar. Ett obegränsat antal brandvarnare kan sammankopplas till samma system.

Vilken brandvarnare som indikerar för brand visas med ett fast sken på lysdioden. På övriga brandvarnare blinkar lysdioden. Larmet ljuder i samtliga varnare, men den varnare som ursprungligen larmade för branden har en annan ljudkaraktär så att den kan identifieras.

Batterilivslängden är 1 år. Vid behov av batteribyte ges korta ljudsignaler en gång per minut.

Enkel installation

Sockeln skruvas fast i taket med en fästplatta. Brandvarnaren trycks fast i sockeln och låses med bajonettfattning. Skruv med plugg samt batteri medföljer.

På brandvarnare lämnas 5 års garanti.

Kodfunktion med 16 kanaler

Brandvarnarna kan ställas in på 16 olika kanaler med en vridomkopplare. Bara varnare på samma kanal larmar för varandra. Det finns också en gemensam kanal som larmar för alla andra kanaler.

Vid installation i ett flerfamiljs-hus kan då t ex en gemensam utrymningsväg alltid ljuda då någon varnare i huset larmar.



Kodomkopplare

Pausfunktion för att undvika fellarm

Varnaren har en pausfunktion som aktiveras genom att snabbt tryck på testknappen. Varnaren stängs av och återstartar automatiskt efter 10 minuter.

Pausfunktionen används där det kortvarigt kan förekomma rök t ex på grund av matlagning.

Tekniska data

Räckvidd	Beroende på radioförhållande normalt 100-200 meter
Pausfunktion	10 minuter
Batteri	1 st 9 V alkaline
Batterilivslängd	Normalt minst 1 år beroende på antal larm
Drifttemperatur	5°C till 40°C
Mått	ø95 mm x 25 mm
Vikt inkl batterier	200 g
Godkännanden	CE, VdS
Artikelnummer	18-0000-12