

PRODUKTBLAD



PELI™ Little ED™ 3610 LED Zone 0 lyser med hela 126 Lumen och med samlad stråle för att på ett effektivt sätt skära genom rök.

Lampan är utrustad med strömbrytare av switchtyp samt 90 graders vinklat huvud. Vinkeln kan med ett enkelt handgrepp avlägsnas och linsen flyttas över till lampkroppen för att få en rak lampa istället.

Metallclip på baksidan för att fästa på t ex larmställ, i bälte eller ficka. Handledsrem medföljer.

Ex-klassad och certifierad för ATEX zon 0, kategori 1.

Kraftig konstruktion

Höljet är tillverkat av ABS-plast och är korrosionssäkert samt står emot extrema temperaturer.

Höljet laddas när lampan lyser och är sedan självlysande i ca 30 min. Den är därmed lätt att hitta i mörker även om den är avslagen.

Linsen är tillverkad i polykarbonat.

Brinntiden på dioden är 10 000 timmar.

* ZON 0 = Får användas i riskområde där explosionsgasblandning kan förekomma ständigt och långvarigt.



Smarta funktioner gör lampan enkel och smidig att använda



Tekniska data

Modell	Little ED™ 3610 Recoil LED Zone 0
Vikt	306 g med batterier
Ljusstyrka	126 lumen
Batterier	4 st Alkaline AA (LR6)
Brinntid	32 timmar
Längd	191 mm
Färg	Gul
Artikelnummer	32-3200-90

ATEX: (Ex) II 1G Ga Ex ia IIC T4, II 1D Da Ex iaD 20 IP66 T83°C

Användning

- Vrid strömbrytaren åt höger för att sätta på lampan.
- Vrid strömbrytaren åt vänster för att stänga av lampan.

Batteriinstallation och batteribyte

1. Skruva bort lampkroppen.
2. Lyft ur kontaktmodulen.
3. Byt ut ALLA batterier mot nya batterier av storlek AA enligt polaritetsetiketten.
4. Sätt tillbaka kontaktmodulen.
5. Skruva tillbaka lampkroppen.

All Trademarks are registered and/or unregistered trademarks of Peli Products. S.L.U., its parent, subsidiaries and/or affiliates.