

## PRODUKTBLAD



### Kraftig konstruktion

Lampans hölje är tillverkat av ABS-plast och är korrosionssäkert samt står emot extrema temperaturer. Linsen är tillverkad i tålig polykarbonat.

Rescuelampan är certifierad för ATEX ZON 0, vilket innebär att den kan användas i riskområde där explosionsgasblandning kan förekomma ständigt och långvarigt.

Brinntiden på dioden är 10 000 tim.

### Användning

1. Tryck på kontakten en gång – Full effekt på både huvudlysdiod samt nedåtriktade dioder.
2. Tryck på kontakten två gånger inom 2 sekunder - Halv effekt för huvudlysdiod samt nedåtriktade dioder.
3. Tryck på kontakten 3 gånger inom 2 sekunder - Endast nedåtriktade lysdioder



Som tillbehör finns en praktisk hållare. För t ex montering i bil.

Rökdykarlampa PELI™ Rescue 3715 LED Zone 0 lyser med hela 174 lumen. Lampan har en samlad stråle som effektivt skär genom rök. Den är ex-klassad och certifierad för ATEX zon 0, kategori 1.

Tack vare bredden på lampan är den väldigt stabil när den sitter fast på larmstället.

En annan smart funktion är den inbyggda batteriindikatorn som visar batterinivån på lampan innan du går in. Brinntiden på dioden är hela 10 000 timmar.

### Tekniska data


Modell	PELI™ Rescue 3715 LED Zone 0
Vikt	410 g med batterier
Ljusstyrka	174 lumen
Batterier	4 st Alkaline AA (LR6)
Brinntid	174 Lumens 4.45 tim. 32 Lumens 31 tim.
Mått	Längd 122 mm, bredd 70 mm.
Färg	Gul
Artikelnummer	32-3200-93

ATEX: (Ex) II 1G Ex ia IIC T4, II Ga Ex IP66

### Batterikapacitet

Överst på lampan finns batterinivåindikatorn.

Visas 3 blå dioder- 75%-100%  
Visas 2 blå dioder- 50%-75%  
Visas 1 blå diod- 25%-50%



Under 25% blinkar dioderna

### Batteribyte

1. Vrid ratten moturs för att ta bort batterilocket.
2. Sätt i 4 st batterier av storlek AA enligt polaritetsetiketten.
3. Sätt tillbaka batterilocket, vrid ratten medurs.

Kraftigt clip på baksidan för att fästa på t ex larmställ, i bälte eller ficka.



All Trademarks are registered and/or unregistered trademarks of Peli Products. S.L.U., its parent, subsidiaries and/or affiliates."